



**faircom media GmbH**  
**Biggestr. 43**

**D – 57462 Olpe**

Tel.: +49-(0) 27 61/ 83 96-0  
Fax: +49-(0) 27 61/ 83 96-70

info@faircom-media.de  
www.faircom-media.de



### CLSI-C6A Ilux Lichtsystem



CLSI-C6A

#### Leistungsdimmer mit Bedieneinheit

Phasenanschnittsdimmer mit mindestens 6 x 800 Watt pro Kreis. Die Kreise können individuell als Dimm- oder auch als Schaltkreise verwendet werden. Die maximale Modulleistung beträgt mindestens 2300 Watt. Der Leistungsdimmer kann sowohl "stand-alone", Master oder auch als Slave-Einheit verwendet werden.

Für die einfache Bedienung stehen dem Nutzer folgende Features zur Verfügung:

- sieben frei programmierbare Tasten
- individuelles Beschriftungsfeld
- Bedienung von 6 Lichtszenen
- Bedienung von 6 Jalousien
- Szenenspeicher mit mind. 16 Szenen
- Zentrale ein/aus Taste
- Rollbalkenanzeige für Jalousie
- Rollbalkenanzeige für Lichtwerte

Folgende Erweiterungsmöglichkeiten sind enthalten:

- bis zu 9 Systemeinheiten können verknüpft werden
- Erweiterung bis minimal 16 Bedieneinheiten
- Erweiterung durch Schalt- und Dimm-Modulen
- Erweiterung durch Systembus
- Fernbedienung
- Tastentableaus

Technische Ausführung:

- Designgehäuse mandelbraun
- Höhe 11,38 cm / Breite 22,58 cm / Tiefe 6,35 cm
- Gewicht: 0,65 kg
- Installation in 4-gang-box möglich
- Anschluss: 230 Volt 16 Ampere - 1x Phase
- Umgebungstemperatur: bis maximal 40 Grad
- Luftfeuchtigkeit: max. 90%

Fabrikat: Crestron  
Typ: CLSI-C6A  
Menge: 1 Stück

Weitere Ausführungen / Farben:  
CLSI-C6B: schwarz

